


Parameters		
<b>Afmetingen</b>	75 x 62 x 24 mm	
<b>Processor</b>	Ralink 3050 SOC (MIPS 24KEc @320MHz)	
<b>Geheugen</b>	8 MB NOR Flash	32 MB SDRAM
<b>Netwerk</b>	1 x WLAN 802.11n WPA/WPA2	1 x WAN/LAN Port 1/100M UTP
<b>Antenne</b>	Externe los te koppelen antenne (Wifi)	
<b>Voeding</b>	5VDC Lichtnetadapter	
Opgenomen vermogen Smile	~ 2W (met meegeleverde adapter)	
<b>Communicatieprotocol Smile S0</b>	Opto-geïsoleerd S0 (volgens IEC 62053-31)	
<b>Klimaat Temperatuur</b>	0 ~ 50 °C	
<b>Klimaat Luchtvochtigheid</b>	10 ~ 90 % RH (niet condenserend)	
<b>Uitgerust met</b>	Vooraf geïnstalleerde kabel voor pulse output	
		
	EN 300.328 V1.7.1	
	EN 50385:2002	
	EN 301.489-17 V2.1.1	
	TELEC approval Phoenix Testlab GmbH research 204-330063	

*Alle specificaties en afbeeldingen zijn onder voorbehoud. Zie [www.plugwise.com](http://www.plugwise.com) voor gedetailleerde informatie.*

### Let op:

Om de Smile S0 I te kunnen installeren is het van belang dat u beschikt over een vrij stopcontact bij de meter. Wij adviseren de Smile via LAN aan te sluiten voor een eenvoudige en constante verbinding van uw netwerk met de Smile S0 I. Het is hierbij van belang dat u beschikt over een internetaansluiting nabij de meter (<1m).