


Parameters		
Afmetingen	75 x 62 x 24 mm	
Processor	Ralink 3050 SOC (MIPS 24KEc @320MHz)	
Geheugen	8 MB NOR Flash	32 MB SDRAM
Netwerk	1 x WLAN 802.11n WPA/WPA2	1 x WAN/LAN Port 1/100M UTP
Antenne	Externe los te koppelen antenne (Wifi)	
Voeding	5VDC Lichtnetadapter	
Opgenomen vermogen Smile	~ 2W (met meegeleverde adapter)	
Communicatieprotocol Smile S0	Opto-geïsoleerd S0 (volgens IEC 62053-31)	
Klimaat Temperatuur	0 ~ 50 °C	
Klimaat Luchtvochtigheid	10 ~ 90 % RH (niet condenserend)	
Uitgerust met	De S0 III heeft één geïnstalleerde kabel voor 3x pulsuitgang en 1 gedeelde nul kabel.	
		
	EN 300.328 V1.7.1	
	EN 50385:2002	
	EN 301.489-17 V2.1.1	
	TELEC approval Phoenix Testlab GmbH research 204-330063	

Alle specificaties en afbeeldingen zijn onder voorbehoud. Zie www.plugwise.com voor gedetailleerde informatie.

Let op:

Om de Smile S0 te kunnen installeren is het van belang dat u beschikt over een vrij stopcontact bij de meter. Wij adviseren de Smile via LAN aan te sluiten voor een eenvoudige en constante verbinding van uw netwerk met de Smile S0. Het is hierbij van belang dat u beschikt over een internetaansluiting nabij de elektriciteitsmeter (<1m).